

Articolo: 77020400

Digital DC 10x10A

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Corrente di ingresso mass.	100 A
Peso	0,75 Kg
Alimentazione rete MasterBus	si
Lingue supportate MasterBus	ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR
Tensione di ingresso alimentazione	8-30 V
Autoconsumo (lato DC)	< 2 mA a 12 V / < 2 mA a 24 V (off board situaion)
Grado di protezione	IP21
Software mass. fusibile corrente	per channel: 10 A
Fusibile hardware	per channel: 15 A
Connessioni ingresso	max. 95 mm ² or directly connected a MasterShunt or DC Distribution
Connessione uscita	cable max. 4 mm ²